Prise programmable digitale 7 jours

dedra
Automatiquement bien

- Puissance maxi 10 A - 2 300 W
- Charge inductive 2 A
- Alimentation 230 V 50 Hz
- 8 programmes à définir.
  (56 marches / arrêts par semaine avec les groupes de jours)
- Possibilité de programmer par groupes de jours
- Fonction simulation de présence
- Conservation des programmes après une coupure de secteur
- En cas d'absence d'affichage, brancher cet appareil dans une prise de courant pendant quelques heures pour recharger l'accumulateur
- Mode d'emploi :

1. Mise à l'heure
• Appuyer sur **HORL** et en même temps,
  • sur **Heure** pour régler les heures,
  • sur **MIN** pour régler les minutes,
  • sur **Jour** pour régler le jour.
Mo : lundi, Tu : mardi, We : mercredi, Th : jeudi, Fr : vendredi, Sa : samedi, Su : dimanche

2. Programmation
• Appuyer une fois sur **PROG** : **ON** et **1** apparaissent.

a) Programmation de début du programme (ON sur l'afficheur)
• Appuyer sur **Jour** pour choisir le ou les jours à programmer.
• Vous pouvez programmer des groupes de jours avec des Marches/Arrêts identiques :
- lundi à dimanche,
- samedi et dimanche,
- lundi, mercredi et vendredi,
- lundi à mercredi,
- lundi à vendredi,
- lundi à samedi,
- mardi, jeudi et samedi,
- jeudi à samedi.



• Appuyer sur **Heure** pour choisir l'heure de début du programme.
• Appuyer sur MIN pour choisir la minute de début du programme.

b) Programmation d'arrêt du programme (OFF sur l'afficheur)
• Appuyer sur **PROG**.
• Régler le ou les jours d'arrêt par **Jour**.
• Régler l'heure d'arrêt par **Heure** puis par **MIN**.
• Appuyer sur **PROG** pour valider et régler le programme suivant (idem **a**)).
8 programmes **"MARCHE + ARRET"** sont disponibles.
Si vous ne les réglez pas tous, appuyez sur **HORL** pour retour au fonctionnement normal.

3. Possibilité de Marche / Arrêt manuel
• En position marche (ON), appuyer une fois sur **MANUEL** : la marche est arrêtée.
• En position arrêt, appuyer une fois sur **MANUEL** : l'appareil est alimenté.
Lors du prochain Marche/Arrêt programmé, le programme reprend son cours.
Pour annuler le Marche/Arrêt manuel, appuyer sur **MANUEL**.

4. Simulation de présence automatique
La simulation de présence automatique est un système qui allume et éteint une lampe de manière irrégulière et imprévisible (pendant la période programmée).
Programmez la période totale de simulation (exemple : de 20 h à 23 h).
Procédez comme en 2. (1 jour ou un groupe de jours, selon la simulation souhaitée).
Appuyer simultanément sur **Jour** et **Heure, "R"** apparaît sur l'affichage.
L'allumage et l'extinction seront basés sur vos programmes, mais en décallage de 2 à 30 min., ceci de manière imprévisible et différente (tous les programmes fonctionnent en simulation de présence).
Pour arrêter cette fonction, appuyer à nouveau simultanément sur **Jour** et **Heure,** le **"R"** affiché disparaît.

5. Changement rapide :
heure d'été <—> heure d'hiver
Appuyer simultanément sur **Heure** et **Min "S"** apparaît sur l'affichage pour **ETE** (Summer).

6. Remise à zéro (Reset)
• Enfoncer une pointe (pas de crayon graphite) dans la touche **Reset** et relâcher.
Tout l'affichage apparaît puis est remis à zéro.

Caractéristiques techniques
• Contact de sortie :
- 10 A résistif : 2 300 W maxi,
- 2 A inductif, 450 VA maxi.
• Batterie intégrée, autorechargeable (préservation des programmes : 100 h.)

Garantie de 3 ans contre tout vice de matière et de fabrication, sauf utilisation anormale telle que le non-respect des indications mentionnées sur l'emballage et sur le produit.

Hager Tehalit Systèmes SAS - BP 78
67212 Obernai Cedex - France

CE

3 542220 052218

Réf. 05221 8112-024-1F

Prise programmable digitale 7 jours

■ Puissance maxi 2 300 W

dedra
Automatiquement bien

Compacte



Garantie 3 ans

Sécurité enfants

Conforme à la norme européenne EN 60 730-2-7 - Réf. 05221

dedra

Bonjour, Si vous êtes en possession d'un programmateur **Dédra 05221**
et que vous souhaitez le vendre je suis prêt à vous le racheter un bon prix :
10€ + Frais de port s'il est en panne.
40€ + Frais de port s'il est en état de marche.
Contactez-moi par mail à : satbuster@orange.fr.
Pour la transaction je préfère passer par https://www.ebay.fr/ ou
https://fr.shopping.rakuten.com/.
Merci d'avance.